



## Spécifications techniques

Classification	Bouton d'urgence sans fil
Compatibilité	Fonctionne avec tous les <a href="#">hubs Ajax</a> et <a href="#">prolongateurs de portée</a> avec OS Malevich 2.10 et version supérieure
Prévention des fausses alarmes	Oui
Nombre de boutons	2
Transmission d'alarme	0,15 sec au plus Toujours actif (aucune réactivation n'est nécessaire)
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec le hub – jusqu'à 1300 m en espace ouvert Communication bidirectionnelle  Bandes de fréquences radio: 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz (dépend de la région de vente)  Puissance de sortie RF auto-réglable – jusqu'à 20 mW Cryptage par paquets de données basé sur l'algorithme AES Sauts de fréquence
Alimentation	Pile CR2032, 3V Jusqu'à 5 ans  <a href="#">En savoir plus</a>
Plage de température de fonctionnement	De -10°C à +40°C
Humidité relative	Jusqu'à 75%
Indice de protection	IP55
Dimensions	47 × 35 × 16 mm

Poids

17 g

Garantie

Remplacement et réparation pendant les 24 mois suivant la date de vente.  
Les piles ne sont pas couvertes par la garantie.

[En savoir plus](#)

Kit complet

DoubleButton  
Pile CR2032 fournie  
Guide de démarrage rapide